

Kroky, které je třeba dodržovat



Pro bezproblémové fungování set-top boxu je důležité přesně dodržet tento postup zapojení

- 1 Nezapojte set-top box do elektrické sítě.
- 2 Připojte set-top box ke svému televizoru.
- 3 Připojte set-top box k internetu.
- 4 **Vložte baterie do dálkového ovladače.**
 - Dálkové ovládání se po vložení baterií uvede do párovacího režimu, začne pomalu blikat zelená LED kontrolka párování na ovladači.
- 5 Ihned pak zapojte set-top box do elektrické sítě a stiskněte vypínač napájení na zadní straně set-top boxu.
- 6 Zapněte televizi a vyhledejte správný vstup pro set-top box.
- 7 Následně postupujte dle pokynů v TV nebo dle strany 13 návodu.



První pomoc aneb Co dělat, když...




● Nevím, jak se přihlásit ke službě O2 TV

Pro přihlášení služby je potřeba zadat uživatelské jméno (O2 ID) a heslo.

Pokud své O2 ID ještě nemáte, zavolejte a my vám poradíme na lince 800 111 000.

● Nefunguje mi dálkový ovladač

Zkuste odpárovat dálkový ovladač tak, že stlačíte současně na 3 vteřiny tlačítko  a .

Po chvíli potvrďte OK. Ovladač bude fungovat v IR režimu. V Menu set-top boxu v Nastavení/Párování Bluetooth ovladače jej lze znovu spárovat přes Bluetooth, postupujte podle návodu (vyhledat zařízení s ikonou , potvrdit současně  a .

● Zamrzl mi set-top box

Zkuste nejprve odpojit modem pro internetové připojení a set-top box od elektrického napájení. Po 10 vteřinách nejdříve zapojte modem a až po jeho naběhnutí připojte set-top box.

Informace, jak resetovat set-top box, najdete v návodu na straně 21.

Tipy a triky

● Zapnout a vypnout set-top box a televizi jedním stiskem

Pokud máte nastavené TV kódy v ovladači, můžete při zapínání a vypínání set-top boxu a televize použít tuto funkci, postupujte dle návodu na straně 16.

● Přenastavit kvalitu video rozlišení

Jako výchozí je nastaven profil kvality HD ready (720p), doporučujeme přenastavit na Full HD kvalitu (1080i), popřípadě vyšší podle možností vaší televize.